



## PC3110

Música Ambiental - Centralización

Módulo para regulación del nivel de entrada procedente de una fuente de audio externa, con entradas de audio frontales tipo RCA, o bien traseras con regletas a tornillo.

### CARACTERÍSTICAS

- Entradas audio frontales tipo RCA : L izquierdo , R derecho (L y R ).
- Entradas traseras L y R con conexión por regleta.
- Conmutador frontal para seleccionar el nivel de entrada de la señal de audio: (High y Low).
- Potenciómetro frontal para regulación de nivel de salida de audio con indicación de regulación de nivel salida audio mediante 3 diodos led.
- Conmutador Mono/Estéreo traser.
- Conexión a línea mediante regletas con conexión por tornillo.
- Protección interna contra conexión con inversión de polaridad.
- Salidas audio protegidas contra corto circuitos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Nivel de Salida de Audio:</b>	3 V RMS
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	12Hz. - 23KHz. (-3dB)
<b>Relación Señal/Ruido:</b>	> 72 dB
<b>Diafonía:</b>	-50 dB
<b>Sensibilidad:</b>	L: 250 mV H: 1 V
<b>Tensión de Alimentación:</b>	16 V DC
<b>Consumo Máximo:</b>	63 mA
<b>Consumo en Reposo:</b>	20 mA
<b>Dimensiones:</b>	45x45x45 mm.
<b>Peso:</b>	50 gr.
<b>Colores:</b>	PC3110-01 (Blanco), PC3110-02 (Gris antracita), PC3110-10 (Marfil), PC3110-12 (Acero)

### INSTALACIÓN

Caja universal. Precisan marco embellecedor. Ver accesorios.