

PCB1245

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado monofónico de 1W, con regulación digital de volumen. Selector de 4 canales musicales y recepción de avisos. Encendido electrónico por pulsador. Ajuste del nivel de recepción de avisos mediante Vol+ (1) y Vol- (2)..<o:p></o:p>

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor electrónico con pulsador de "ON/OFF".
- Indicador luminoso de funcionamiento tipo LED.
- Control digital de volumen.
- Conmutador electrónico de 4 canales musicales "ch" .
- Indicador luminoso del nº de canal.
- Memoria del último canal seleccionado.
- Amplificador mono de 1.5W con salida para altavoces estándar de 8 Ohm.
- Recepción de avisos, aunque el mando este apagado.
- Se puede regular el volumen de recepción mediante las teclas Vol+/-
- Memoria del nivel de recepción de avisos.
- Telecontrol por tensión a través de la línea de audio.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	4
Impedancia de salida:	8 Ohm.
Potencia Máxima:	2 W RMS
Intensidad Máxima	Terminal 3: 1 A
Respuesta en Frecuencias:	80 Hz. - 20 KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 62 dB
Diafonía:	-55 dB
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:	15 V
Consumo Máximo:	230 mA
Consumo en Reposo:	9 mA
Dimensiones:	45x45x26,5 mm.
Peso:	29 gr.
Colores:	PCB1245-01 (Blanco), PCB1245-02 (Gris antracita), PCB1245-10 (Marfil), PCB1245-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com