

PCB1350

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Módulo emisor de avisos para 5 zonas diferentes y llamada general.

Normalmente se utiliza en combinación con un mando receptor de avisos PCP1232 ó PCB1210, con dos finalidades:

1- Centro emisor de avisos.

2- Intercomunicación radial o en anillo.

Puede utilizarse también como centro emisor de avisos independiente, pero en este caso sin posibilidad de disponer de música ambiental ni recepción de avisos en dicho centro.

CARACTERÍSTICAS

- Teclado para llamada a 5 zonas diferentes.
- Tecla separada para llamada general a toda la instalación.
- Indicador luminoso de línea ocupada.
- Micrófono incorporado de alta sensibilidad, con regulación de nivel de salida.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Nivel de Salida de Audio:	(Terminal 7) 3 V
Respuesta en Frecuencias:	90 Hz - 16 KHz
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Nivel de Entrada Nominal para Conmutación de Avisos:	15 V
Nivel de Salida Nominal para Llamadas:	15 V
Consumo Máximo:	50 mA
Dimensiones:	45x45x26,5 mm.
Peso:	50 gr.
Colores:	PCB1350-01 (Blanco), PCB1350-02 (Gris antracita), PCB1350-10 (Marfil), PCB1350-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios

Estas características inscritas en sonelco.com se dan a titulo meramente informativo. El fabricante se reserva el derecho a introducir modificaciones sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Para más información: 976 259 135 / 609 719 454 / sat@sonelco.com