



PCP1306

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando amplificado de 1 canal estéreo, con llamada general, recepción de avisos, VIGILANCIA electrónica, LOUDNESS, SUPERBASS, y la función de NO AVISOS. También dispone de SCAN, SLEEP y salida para auriculares.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor ON / OFF electrónico. Indicador luminoso de On/Sb tipo led bicolor.
- Indicación luminosa de pulsación tecla (Vol+, Vol -, y Scan)
- Control de volumen digital de 100 pasos con memoria de la posición seleccionada (si no se apaga la central).
- Loudnes y Superbass progresivo y controlado por un procesador
- Scan (cambio remoto de la emisora de radio en un sintonizador SONELCO)
- Sleep (función de autoapagado del mando al cabo de 30 minutos)
- Llamada general y recepción de avisos aun en el caso de que el mando esté apagado.
- Volumen de recepción de avisos regulable mediante las teclas V+/V-, con memoria del nivel avisos seleccionado e independiente del nivel de regulación para la música.
- Función No Avisos con tecla para activación y led indicador. En este estado no se recibirán avisos,
- Función de Vigilancia (Emisión o Escucha) con Vox Control. Permite la vigilancia permanente de una zona. Dispone de un sistema de Vox Control con nivel ajustable con el fin de que el sistema se active cuando se produce un determinado nivel de sonido en la zona vigilada. Dispone de led indicador del estado de vigilancia , emisión (rojo) o escucha (verde).
- Salida para auriculares estéreo, con desconexión de los altavoces.
- Telecontrol por tensión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de Canales:	1
Potencia:	1 + 1 W RMS
Impedancia de salida:	8 Ohm.
Potencia Máxima:	1.5 + 1.5 W RMS
Intensidad Máxima	Terminal 3: 2 A
Respuesta en Frecuencias:	45 Hz. - 20 KHz. (-3dB)
Relación Señal/Ruido:	> 75 dB
Sensibilidad:	1.5 V
Tensión de Alimentación:	16 V DC
Salida Auriculares:	100mV / 8 Ohm.
Consumo Máximo:	425 mA
Consumo en Reposo:	20 mA
Dimensiones:	45x45x45 mm.
Peso:	58 gr
Colores:	PCP1306-01 (Blanco), PCP1306-02 (Gris antracita), PCP1306-10 (Marfil), PCP1306-12 (Acero)

INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios <o:p></o:p>