



## PCP1273

Música Ambiental - Mandos y Módulos (45x45mm)

Mando con 1 canal estéreo, sintonizador FM estéreo y receptor de BLUETOOTH.APP

### CARACTERÍSTICAS

Interruptor ON / OFF electrónico.

Indicador luminoso de ON /Sleep/ Sb tipo LED bicolor.

Indicación luminosa de pulsación de teclas (Vol+, Vol- y SCAN)

Control de volumen digital con memoria de la posición seleccionada.

Procesador integrado de audio.

Superbass.

Función de SCAN

Selección de canal musical externo, sintonizador interno ó receptor de BLUETOOTH, con indicación luminosa de la fuente de audio seleccionada.

Telecontrol por tensión.

Acceso directo a memorización de emisoras, autobúsqueda, scan de frecuencias y emisoras así como su grabación y borrado desde el propio mando.

Jumper de salida de audio monofónica. Para instalaciones de este tipo colocar el Jumper M/S.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Número de Canales:</b>	1 + FM + BLUETOOTH
<b>Potencia:</b>	1 + 1 W RMS
<b>Impedancia de salida:</b>	8 Ohm.
<b>Potencia Máxima:</b>	1.5 + 1.5 W RMS
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	80 Hz. - 21 KHz. (-3dB)
<b>Relación Señal/Ruido:</b>	>87 dB
<b>Diafonía:</b>	40 dB
<b>Sensibilidad:</b>	(Terminales 15, 16) 1,45 V.
<b>Tensión de Alimentación:</b>	15 V.
<b>Entrada Conector de Antena:</b>	75 Ohm.
<b>Consumo Máximo:</b>	470 mA
<b>Consumo en Reposo:</b>	30 mA
<b>Dimensiones:</b>	45x45x45 mm.
<b>Peso:</b>	50 gr.
<b>Colores:</b>	PCP1273-01 (Blanco), PCP1273-02 (Gris antracita), PCP1273-10 (Marfil), PCP1273-12 (Acero)

### INSTALACIÓN

Caja universal.

Precisan marco embellecedor. Ver accesorios