



## P6611

Música Ambiental - Amplificadores

Conjunto comprendido por un amplificador mono de 20 W RMS y una fuente de alimentación de conexión directa de la red a 230V, permitiendo simplificar la instalación.

### CARACTERÍSTICAS

- Fuente de alimentación incorporada de 25W y 16V DC.
- Salida de alimentación 16V DC /200mA para conexionado de otros módulos auxiliares.
- Salida audio BTL de 20W / 4 Ohm (RMS).
- Distorsión inferior al 1%.
- Entrada de control de ON/OFF.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Potencia:</b>	20W
<b>Impedancia:</b>	4 Ohm
<b>Respuesta en Frecuencias:</b>	25-22000 Hz
<b>Relación Señal/Ruido:</b>	>58 dB
<b>Tensión de Alimentación:</b>	230 V AC
<b>Consumo Máximo:</b>	150 mA
<b>Dimensiones:</b>	Ø140x75 mm

### INSTALACIÓN